

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Název akce : Elektroinstalace ČOV VRCHLABÍ
Zak.č. : 20C006
Objekt : RM 5.1 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ
Investor : Město Vrchlabí
Provozovatel : MěVaK Vrchlabí
Datum : 02/2023
Projektant : M. Kračmar
Změny / stupeň : ZD

Seznam dokumentace

2. Technická zpráva
3. Technologická elektroinstalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce : Elektroinstalace ČOV VRCHLABÍ
Zak.č. : 20C006
Objekt : RM 5.1 DOSAZOVACÍ NÁDRŽ
Investor : Město Vrchlabí
Provozovatel : MěVaK Vrchlabí
Datum : 02/2023
Projektant : M. Kračmar
Změny / stupeň : ZD

A. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE

1. Hospodářská smlouva na zpracování technické dokumentace.
2. Prohlídka objektu za účasti zástupce investora.

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 . Rozsah projektovaného zařízení

Projekt řeší technologickou elektroinstalaci v objektu a přenos dat na dispečink. Světelná a zásuvková elektroinstalace a hromosvod není předmětem dodávky.

2. Předpisy a normy

Dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době jejího zpracování.

Jsou to zvláště:

- Projektová dokumentace technologie
- ČSN 33 2130 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
- ČSN 33 2180 - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
- ČSN 33 2190 - Připojování elektrických strojů a pohonů elektromotory
- ČSN 33 3060 - Ochrana elektrických zařízení proti přepětím
- ČSN 33 3210 - Rozvodná zařízení
- ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - Elektrická instalace budov: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrická zařízení 4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
- ČSN 33 2000-4-43 - Elektrická zařízení 4-43 Bezpečnost-Ochrana proti nadproudům
- ČSN 33 2000-4-46 ed.2 - Elektrická zařízení 4-46 Bezpečnost - Odpojování a spínání
- ČSN 33 2000-4-473 - Elektrická zařízení 4-47-473 Opatření k ochraně proti nadproudům
- ČSN 33 2000-4-481 - Elektrická zařízení 4-48-481 Bezpečnost - Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů

- ČSN 33 2000-5-52 - Elektrická zařízení 5-52 Výběr soustav a stavba vedení
- ČSN 33 2000-5-54 ed.2 - Elektrická zařízení 5-54 Uzemnění a ochranné vodiče
- ČSN 33 2000-5-551 - Elektrická zařízení 5-55-551 Nízkonapěťová zdrojová zařízení
- ČSN EN/IEC 62305 - Předpisy pro ochranu před bleskem
- ČSN EN 60728-11:2005 - Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - část 11: Bezpečnost
- ČSN EN 50110-1,2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních
- ČSN 38 1754 - Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů
- ČSN EN 60 529 33 0330 - Stupně ochrany krytem
- ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 736006 - Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
- ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení
- ČSN 33 2000-6 – Revize

3. Základní technické údaje

3.1. Napěťové soustavy

Přívod : 3NPE -50Hz 230/400V TN-S

Rozvod : 3NPE -50Hz 230/400V TN-S

24V= SELV, řídicí systém

3.2. Balance odběru el. energie

Instalovaný výkon	$P_i = 7,5 \text{ kW}$
Soudobý příkon	$P_p = 5 \text{ kW}$
Výpočtový soudobý proud	$I_p = 12 \text{ A}$

3.3. Prostředí

Dle protokolu Určení vnějších vlivů.

4. Technické řešení

Rozváděč RM5.1 je oceloplechový, skříňový typ s montážním panelem. Krytí rozváděče je IP54, po otevření dveří IP20. Rozváděč je vybaven temperací.

Před hlavním vypínačem je napojen jistič osvětlení servisní zásuvky. Toto el.zařízení zůstává pod napětím i při vypnutí hlavního vypínače.

Přístroje v objektu jsou připojeny silovými kabely typu CYKY, CMSM, CMFM a sdělovacími kabely typu SYKFY (pro vnitřní použití) a TCEKEZE (pro venkovní použití). Všechny kabely a vodiče jsou chráněny proti mechanickému poškození polohou, uložením v trubkách, lištách nebo kabelových kanálech.

5 . Popis a funkce

Zařízení v objektu je možno ovládat třemi způsoby:

1. ručně (ovládací displej)
2. ručně na dotykovém displeji z DT3
3. automaticky pomocí speciálního software, nahraného v PLC

5.1. Dotykový displej

Dotykový displej — slouží k přehlednému zobrazení technologie v objektu, k ovládání daných el. zařízení (ručně) a k zobrazování monitorovaných veličin.

Na displeji se zobrazuje:

- chody a poruchové stavy zařízení

5.2. PLC

Všechny signály ze sond jsou přivedeny do PLC na jednotlivé karty v rozváděči RM5.1 vyhodnocovány a přenášeny po wifi síti do dispečerského PC k dalšímu zpracovávání a vyhodnocování. Taktéž stavy ostatních el. zař. jsou pomocí el. signálů přenášeny do PLC a následně na dispečink. Speciální software řídí v automatickém režimu technologii dle zadaných požadavků.

PLC a důležité sondy jsou napájeny ze zálohovaného zdroje 12/24V= (záložní baterie 12VAh se nachází uvnitř rozváděče). Díky tomu je mikropočítač schopen po určitou dobu komunikovat s dispečinkem i při výpadku el. energie.

5.3. El. zařízení

- | | |
|--------|-------------------|
| Z1 | — pojezd mostu |
| Z2, Z3 | — stěrka |
| Z4, Z5 | — kalové čerpadlo |

5.4. Přenos dat

Přenos dat je realizován pomocí optické sítě. V objektu se nachází skříň 30R1, do které se sbíhají všechny technologické rozváděče. Programovatelný automat umístěný v rozváděči DT3 bude komunikovat prostřednictvím optického kabelu.

5.5. Ostatní

Rozváděč RM5.1 je napojen z rozváděče 34RM4 .

5.6. Obsah přiložené výkresové dokumentace

RM5.1 přehledné schéma napájení 230/400V— a 12/24V=.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ochrana před úrazem el.proudem je provedena :

6.1. Ochrana před dotykem neživých částí

Přívod — samočinným odpojením od zdroje (soustava 3NPE —50Hz 230/400V TN-S).

Rozvod —samočinným odpojením od zdroje a proud. chráničem v soust. 3NPE —50Hz 230/400V TN-S. — malým napětím SELV v soustavě 24V=.

6.2. Ochrana před dotykem živých částí

Ochrana před dotykem živých částí elektrického zařízení je provedena izolací, kryty nebo přepážkami a konstrukčním provedením rozváděče.

Vypínání el.zařízení jako celku (mimo servisní zásuvky) je provedeno hlavním vypínačem v rozváděči. Ochrana el.vodičů a kabelů před mechanickým poškozením je provedena polohou, uložením v trubkách, lištách či uložením v kabelových kanálech.

Opravy, údržbu a další zásahy na elektrických zařízeních a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 250/2021 Sb. a NV č.194/2022Sb.

K danému el.zařízení zajistí dodavatelská organizace výchozí revizi a vydá revizní zprávu.

Upozornění pro investora a dodavatele

Před započítím demontážních a montážních prací je třeba uskutečnit schůzku všech osob a organizací, kterých se uvedená činnost dotýká. Zejména je třeba dodržet dohody pro koordinaci prací.